

3.1. Előkészítés:

Összeszerelés előtt a szekrények fedelét le kell szerelni, a szerelő/takarólapokat ki kell szerelni.

3.2 Az összeépítéshez szükséges furathelyek feljelölése:

A jelöléshez az összeépítő készletekben található jelölősablont alkalmazzuk az Általános Szerelési és Telepítési utasításban részletezett módon.

3.3. Az ESM 32 kábelbevezető beépítése:

Az ESM 32 kábelbevezető a mérőszekrény és a fogyasztói főelosztó szekrény közé kerül beépítésre, úgy, hogy a kábelbevezető „gallérja” a két szekrény közé kerül. Furatának jelöléséhez a sablonon található A51 csőadapter jelölőpontját alkalmazhatjuk. Az ESM 32 kábelbevezető részére 3,2 mm átmérőjű lyukat készítsünk.



3.4. A szekrények összeépítése:

A szekrények összeszerelését az Általános Szerelési és Telepítési utasításban részletezett módon végezzük el.

A két szekrény összeépítésénél ne feledkezzünk meg a tömítés elhelyezéséről.



3.5 Az összeépítés befejezése:

Az összeépítést a szerelő/takarólapok visszahelyezésével, a fedelek felszerelésével fejezzük be.

Az így elkészített összeállításon a regisztrált szerelői azonosítószámot fel kell tüntetni.

4. Összeépítési segédlet – robbantott ábrák:

A következő robbantott ábrák a HB3012-U és a HB33K024-U kialakítások felül elhelyezett fogyasztói főelosztós változatának „robbantott” ábrái. Az ábrák segítenek a segédlet szövegének értelmezésében.

Megjegyzés: A fogyasztói főelosztó a „2. A fogyasztói főelosztó elhelyezése:” részben ismertetett módokon építhető össze a fogyasztásmérő szekrényel.

Összeépítési segédlet

Mi 1112-U

HB WD 3

ESM 32

HB3000-U

HENSEL

HB3012-U

HENSEL HUNGÁRIA
Villamossági Kft.

1225 Budapest, Campona u. 1
Tel.: +36-1-886-4315

Web: www.hensel.hu
E-mail: info@hensel.hu

Összeépítési segédlet

The diagram illustrates the assembly of a meter cabinet. The main assembly shows a base cabinet (HB33K0-U) with two doors. Two side panels (Mi 1112-U) are being attached to the sides. Two meter units (Mi WD 2) are being mounted on top of the cabinet. Two energy meter units (ESM 32) are being mounted on top of the side panels. A top cover (HB33K024-U) is shown being placed over the top of the assembly. An inset image in the top right corner shows the fully assembled unit with red and blue locking pins.

HENSEL

HB33K024-U

Mi 1112-U

Mi WD 2

ESM 32

HB33K0-U

Mi WD 2

ESM 32

Mi WD 2

Mi 1112-U

HENSEL HUNGÁRIA
Villamossági Kft.

1225 Budapest, Campona u. 1
Tel.: +36-1-886-4315

Web: www.hensel.hu
E-mail: info@hensel.hu